Adaptador CA/CC

Model: **AK-ND-74**

Código de producto	AK-ND-74
Tipo de producto	Adaptador CA/CC
Compatible con	Lenovo / IBM
Serie	Dedicado
Tensión de alimentación	100-250 V
Consumo de energía	< 1.5 A
Eficiencia	> 80 %
Voltaje de salida	20 V
Amperaje de salida	3.25 A
Longitud del cable de salida	1.2 m
Conector de salida	4.0 x 1.7 mm
Potencia máxima	65 W
Entrada de alimentación	IEC C6
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Si
Arranque suave	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector USB	Ninguno
Cable de alimentación incluido	No
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Color de retroiluminación	LED verde
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	160 x 75 x 25 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	190 x 92 x 40 mm
Peso neto	182 g
Peso bruto	235 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720136374
Garantía	24 meses

Descripción

El adaptador de corriente Akyga® AK-ND-74 es una fuente de alimentación fiable dedicada a los **portátiles Lenovo IdeaPad**. Se caracteriza por su **diseño delgado** y **ligero**. Puede guardarlo fácilmente en su bolsa de viaje, sin aumentar significativamente su peso. Además, el adaptador de corriente está equipado con un práctico **conector angular de 4,0 x 1,7 mm**. Esto hace que sea fácil llevar **el cable de 1,2 m** a un hueco de tu mesa. Así, mantener el escritorio ordenado será mucho más fácil. La fuente de alimentación ha sido diseñada para suministrar una tensión y una corriente de **20 V** y **3,25 A** al dispositivo cargado. Proporciona **65 W** de potencia.
Como toda fuente de alimentación para portátiles Akyga®, ésta también cuenta con una **serie de protecciones necesarias**. Entre ellas hay protecciones como: **OVP**, **OCP**, **OPP**, **OTP**, **SCP**, que garantizarán la seguridad no sólo de la fuente de alimentación, sino también del dispositivo cargado contra daños.
Siempre le animamos a utilizar nuestra **búsqueda de compatibilidad de portátiles**.