Adaptador CA/CC

Model: **AK-EV-10**

Código de producto	AK-EV-10
Tipo de producto	Adaptador CA/CC
Tensión de alimentación	100-240 V
Consumo de energía	< 2.5 A
Eficiencia	> 80 %
Voltaje de salida	42.0 V
Amperaje de salida	2 A
Longitud del cable de salida	1 m
Conector de salida	Sin terminación
Potencia máxima	84 W
Entrada de alimentación	IEC C8
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Ninguno (clase de protección II)
Clasificación del IP	IP20
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
SCP	Si
Filtro de ferrita	Ninguno
Cable de alimentación incluido	Ninguno
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Color de retroiluminación	Diodo bicolor
Pantalla	Ninguno
MTBF	10000 h
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	140 x 59 x 33 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	190 x 92 x 38 mm
Peso neto	322 g
Peso bruto	371 g
Conformidad CE	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720136145
Garantía	24 meses

Descripción

El Akyga® AK-EV-10 es un cargador universal para **bicicletas y scooters eléctricos**. El producto no tiene conector de salida, por lo que es una fuente de alimentación ideal para los entusiastas del bricolaje. Le da la libertad de elegir el enchufe en función del dispositivo que se está cargando. Además, el cable de salida del cargador tiene una **longitud de 1 m**, lo que ofrece mucho margen de maniobra a la hora de montar el enchufe elegido. La fuente de alimentación ha sido equipada con el popular **enchufe IEC C8**, a menudo llamado "ocho". Gracias a esto, el usuario también es libre de elegir el cable de alimentación para el dispositivo.
El dispositivo está dedicado a los scooters y vehículos eBike equipados con baterías de 36 V. Con los parámetros de salida de **42 V/2 A** el producto se carga con una potencia máxima de **84 W**. El cargador también está equipado con una **luz LED** que indica la duración o la finalización del proceso de carga. El producto está disponible en negro, embalado en una caja ecológica **Ecobox**.
¡Advertencia! Las fuentes de alimentación sólo están destinadas a personas con las calificaciones adecuadas. Su uso inadecuado puede suponer un riesgo de descarga eléctrica mortal.