Fuente de alimentación para ordenador

Model: **AK-B1-600-OEM**

Código de producto	AK-B1-600-OEM
Tipo de producto	Fuente de alimentación para ordenador
Formato	ATX 2.31
Serie	Basic
Tensión de alimentación	230 V
Consumo de energía	< 5 A
Eficiencia	> 70 %
Conformidad 80 PLUS	No
Corriente en el línea de +3.3V	35 A
Corriente en el línea de +5V	38 A
Carga máxima en la línea de +3.3V y +5V	300 W
Corriente en el línea de +12V	26 A
Carga máxima en la línea de 12V	312 W
Potencia máxima	600 W
Conector de alimentación Mainboard	24-pin
Conector de alimentación ATX12V P4	Ninguno
Conector de alimentación EPS12V de 8 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E de 6 pines	Ninguno
Conector de alimentación PCI-E 6 + 2 pines	1 ud
Conector de alimentación PCI-E de 8 pines	Ninguno
Conector Molex	2 uds
Conector mini-Molex	1 ud
Conector SATA	3 uds
Fuente de alimentación modular	No
Filtro PFC	Pasivo
Interruptor mecánico	Si
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	IEC C14
Tamaño del ventilador	120 mm
Ajustes del ventilador	Automático
Longitud del cableado	30 - 60 cm
Cable de alimentación incluido	No
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Gris
MTBF	100000 h

Temperatura	5 - 50 °C
Tamaño del producto (L x AN x AL)	140 x 150 x 87 mm
Peso neto	1.12 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	No
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720135469
Garantía	24 meses

Descripción

La fuente de alimentación en la versión OEM, se vende sin embalaje.
La fuente de alimentación Akyga® AK-B1-600-OEM con 600 W de potencia es una de las fuentes de alimentación básicas de nuestra gama diseñada para alimentar computadoras de escritorio.
El producto fue fabricado con componentes de alta calidad. La fuente de alimentación tiene 3 conectores SATA, 2 conectores MOLEX, conector mini-MOLEX, conector PCI-E 6 + 2, EPS 12V 4 + 4 pines y un conector universal de 24 pines para placas base. El potente y silencioso ventilador con control de velocidad automático y 120 mm de diámetro garantiza un enfriamiento efectivo. La fuente de alimentación tiene un interruptor manual, que le permite al usuario apagar de manera segura la fuente de alimentación sin desconectar el cable de alimentación de la red. La alta eficiencia de la fuente de alimentación, más del 70% permite una fuente de alimentación efectiva, mientras que el funcionamiento estable de la fuente de alimentación afecta la confiabilidad de todos los componentes de la computadora.
Una serie de protecciones (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) y un filtro PFC protegen y evitan daños en los componentes de la computadora y estabilizan el funcionamiento de la fuente de alimentación, de modo que se produzca sin interferencias indeseables.